48V-BAT-41Ah-W2-TIBOX-ST [P/N: 113956-W2-TIBOX-ST]

Armoire d'énergie pour feux 48Vcc avec batteries alimentée en 110-240Vca avec capacité batterie 41Ah et TIBOX



- Enceinte métallique, acier peint ventilé
- Tension d'alimentation de 110VCA à 240VCA en entrée
- Protection contre les surtensions en entrée (AC) et en sortie (DC)
- Protection contre les décharges complètes des batteries
- Température de fonctionnement -20°C/+45°C
- Presse étoupe laiton nickelé pour câble blindé
- Dimensionnée pour assurer 12 heures d'autonomie en cas de coupure secteur pour 1 feu moyenne intensité bi-couleur obstaflash 48Vcc (en mode blanc à 20 éclats minute) avec feux NAVILITE 48Vdc fonctionnant de nuit uniquement
- 1 bornier d'alarme pour les lampes et 1 bornier alarme pour l'alimentation avec temporisation
- 1 bornier cellule photoélectrique 48Vcc (la cellule doit être commandé séparément)
- Emplacement Tibox dans l'armoire

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	70kg
Taille de l'alimentation	800mm(hauteur)x800mm(largeur)x300mm(profondeur) pattes de fixation murales