

48V-BAT-54Ah-W-1600W [P/N: 113958-W2]

Armoire d'énergie pour feux 48Vcc avec batteries alimentée en 230VCA



- Enceinte métallique
- Tension d'alimentation de 110VCA à 240VCA en entrée
- Protection contre les surtensions en entrée (AC) et en sortie (DC)
- ▶ Protection contre les décharges complètes des batteries
- ▶ Alarme tension basse ou défaut alimentation
- ➤ Température de fonctionnement -20°C/+45°C
- Dimensionnée pour assurer 12 heures d'autonomie en cas de coupure secteur pour 4 feux obstaflash bi-couleur OFI360-RW-048 à 20 éclats minute fonctionnant de jour uniquement et des feux basse intensité fonctionnant de nuit uniquement

Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	1600W
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	110kg
Taille de l'alimentation	800mm(hauteur)x800mm(largeur)x300mm(profondeur)